

Kézi rádió

railfocX

by funkwerk

Rádió karakterisztika	
Frekvencia sávok	GSM900, E-GSM900, DCS 1800, GSM-R, E-GSM-R
Adatátvitel	GPRS class 10
Adóteljesítmény	2W - GSM/GSM-R & 1 W - DCS 1800
OTA - SIM upgrade támogatás	automatikus sávátkapcsolás GSM ASCII alkalmazás (phase 2+)
GPS opcióként	GSM-R alkalmazás, tolatási üzemmód nélkül
Környezeti feltételek	
Működési hőmérséklet	-20 °C ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C ... 85 °C
Védelmi osztály	IP65
Ellenállás vegyi anyagokkal szemben	fékolaj, motor- és sebességváltó-olaj hatásai ellen védett
Műszaki adatok	
Kijelző	2.2" TFT színes kijelző, 240 x 320 pixel (QVGA)
Hang	2 mikrofon, 2 hangszóró
Akkumulátor	2,700 mAh
Csatlakozók	kiegészítő perifériák csatlakoztatása és RS232 (külső mikrofon, beszélő-hallgató készlet, stb.)
kesztyűben használható	baloldali PTT gomb MicroSD kártya slot
menü görgetés és kiválasztás	LED-es állapot- és üzemmód-kijelzés
speciális vész hívó gomb	konfiguráció és szoftver feltöltés külső interfészen keresztül
Működési jellemzők, szolgáltatások	
Walkie/Talkie üzemmód	mikrofon némítás hangrögzítés / -visszajátszás
gyorshívó lista	automatikus újrachívás hívás utáni automatikus bontás
vész hívások rögzítése	távvezérlés távoli kezelőpulttól
konfiguráció másolása	RF monitor SMS
naptár / ébresztő / óra	opcionális dőlés-/gyorsulás-érzékelés

Méretek és tömeg	
Magasság	145 mm
Szélesség	60 mm
Mélység	36 mm
Tömeg (akkumulátorral)	kb. 300 g



Funkwerk Magyarország Kft.
1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

Telefon: +36 1/ 323-1420
Fax: +36 1/ 323-1421

info@funkwerk-mo.hu
www.funkwerk-mo.hu

Tartozékok



Töltő állvány
1405.120-00018



Autós töltő
1405.120-00019



Utazó töltő
1405.120-00020



Hálózati adapter
1405.120-00005



Asztali töltő
1405.120-00003



Asztali töltő állomás
1405.120-00004



4-es töltő
1405.120-00006



Soros interfész kábel
RS232 (1.80m)
1405.120-00018



Beszédgomb (PTT),
jobbkezes, külső gomb
1405.120-00001



Akkumulátor rezgő
hívásjelzéssel
1405.110-30002



Akkumulátor GPS vevővel és
rezgő hívásjelzéssel
1405.110-30001



Antenna 450 – 470 MHz
1405.120-00002



Mikrofon / hangszóró, C500
1405.120-00011



Com Control PTT,
C400 beszédváltó
1405.120-00012



Noise com headset, mini
beszédgomb (PTT) a headset-en
1405.120-00017



Bőrtok, 1-es típus
1405.120-00008



Bőrtok, 2-es típus
1405.120-00009



Bőrtok, nyitott
1405.120-00007

